BG ЗАРЯДНО **YT-82848**
**YT-82849**

БАТЕРИЯ **YT-82842**
**YT-82843**
**YT-82844**
**YT-82845**




CE



Прочетете инструкцията.




Номинално напрежение.




Тип на батерията

***Съхранение на батерията***

За да удължите живота на батерията, е необходимо да осигурите адекватни условия за съхранение. Батериите могат да преминат през около 500 цикъла „зареждане - разреждане“. Батерията трябва да се съхранява между 0 и 30 ° C при относителна влажност 50%. За да съхранявате батерията за продължителен период, е необходимо да я заредите до около 70% от капацитета и. В случай на продължително съхранение е необходимо батерията да се презарежда веднъж годишно. Не позволявайте прекомерно разреждане на батерията, тъй като това би намалило нейния живот и може да причини необратими щети.

По време на съхранението батерията ще се разрежда постепенно поради изтичане на проводимост. Процесът на автоматично разреждане зависи от температурата на съхранение, тъй като колкото по-висока е температурата, толкова по-бърз е процесът. При неправилно съхранение на батериите съществува опасност от изтичане на електролит. В случай на изтичане е необходимо да се защити изтичането с неутрализиращ агент. В случай на контакт на електролит с очите, се изисква обилно изплакване на очите и след това незабавно да се потърси медицинска помощ. Забранено е да се работи с инструмент с повредена батерия!

В случай, че батерията е напълно износена, е необходимо да я депозирате в специален пункт, предназначен за изхвърляне на такива отпадъци.

***Транспортиране на батериите***

Литиево-йонните батерии, в съответствие със законовите разпоредби, се третират като опасни отпадъци. Потребителят на инструмента може да транспортира инструмента с батерията или само батерии по суша. В такъв случай не трябва да се спазват допълнителни условия. Ако транспортът се осъществява от трети страни (например изпращане чрез куриерска служба), в такъв случай се изисква да се процедира в съответствие с разпоредбите за превоз на опасни материали. Преди транспортиране, свържете се с оторизирано лице.

Забранено е да се транспортират повредени батерии. По време на транспортирането батерията трябва да бъде извадена от инструмента и откритите контакти да бъдат защитени, напр. с изолираща лента. Защитете батериите, така че да не се движат вътре в опаковката по време на транспортиране. Също така се изисква спазване на националните разпоредби за превоз на опасни материали.

***Зареждане на батерията***

**ВНИМАНИЕ!** Преди зареждане трябва да изключите зарядното устройство от електрическата мрежа, като изключите щепсела на захранването от електрическата мрежа. Освен това трябва да почистите батерията и клемите й от мръсотия и прах с мека, суха кърпа.

Батерията има вграден индикатор за зареждане. Когато натиснете бутона, светодиодите ще светнат (I), колкото повече светодиода светнат, толкова по-пълно е заредена батерията. Ако бутонът е натиснат и светодиодите са изключени, това означава, че батерията е изтощена.

Свалете батерията от инструмента.

Натиснете батерията в гнездото за зарядно устройство (I).

След това включете зарядната устройство в електрическа мрежа.

Когато червеният светодиод светне, това означава процес на зареждане.

Когато зареждането приключи, червеният светодиод изгасва и светва зеленият индикатор, показващ пълното зареждане на батерията.

Изключете зарядното от контакта.

Извадете батерията от зарядната станция, като натиснете бутона на резето на батерията.

Внимание! Ако, когато зарядното устройство е свързано към захранването, зеленият светодиод свети, това показва напълно заредена батерия. В този случай зарядното устройство не започва да зарежда.

**ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ**

| Параметър | Мерна единица | Стойност | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каталожен номер | | YT-82842 | YT-82843 | YT-82844 | YT-82845 | YT-82848 | YT-82849 |
| Работно напрежение | [V] | 18 DC | 18 DC | 18 DC | 18 DC | | |
| Тегло | [kg] | 0,38 | 0,53 | 0,67 | 0,9 | 0,35 | 0,8 |
| Батерия | | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | | |
| Капацитет на батерията | [Ah] | | | 4 | | | |
| Енергия на батерията | [Wh] | 36 | 54 | 72 | 108 | | |
| Захранващ блок | | | | | | | |
| Захранващо напрежение | [V] | | | | | 230 | 230 |
| Честота на мрежата | [Hz] | | | | | 50 | 50 |
| Номинален ток | [A] | | | | | 0,8 | 0,8 |
| Изходно напрежение | [V] | | | | | 21,4 DC | 21,4 DC |
| Изходен ток | [A] | | | | | 2,4 | 2,4 x 2 |
| Продължителност на зареждането | [h] | | 1,5 | | | | |



Този символ информира за забрана за изхвърляне на използвано електрическо и електронно оборудване (включително батерии и акумулатори) заедно с други отпадъци.

Износеното оборудване трябва да се изхвърля отделно и да се предава в пункт за събиране, за да се осигури рециклирането и изхвърлянето му с цел ограничаване на количеството отпадъци и намаляване на използването на природните ресурси. Неконтролираното изхвърляне на опасните вещества, съдържащи се в електрическото и електронното оборудване, може да представлява заплаха за човешкото здраве и да доведе до негативни промени в околната среда.

Домакинството играе важна роля при повторното използване и обезвреждане, включително изхвърлянето на износено оборудване. Моля, свържете се с местните власти или вашия дистрибутор за подробности относно правилните методи за изхвърляне.

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska

Произход: Полша
Вносител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, sales@itt.bg, www.itt.bg
Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035